

**ПАРАМЕТРЫ**

Количество жил x сечение, мм <sup>2</sup>	Максимальный диаметр провода, мм
<b>КВВГЭнг</b>	
4x1,0	10,7
5x1,0	11,4
7x1,0	12,1
10x1,0	14,4
14x1,0	15,4
19x1,0	16,7
27x1,0	19,8
4x1,5	10,9
5x1,5	11,6
7x1,5	12,3
10x1,5	14,7
14x1,5	15,7
19x1,5	17,1
27x1,5	20,3
37x1,5	22,8
4x2,5	11,8
5x2,5	12,6
7x2,5	13,5
10x2,5	16,3
14x2,5	17,8
19x2,5	19,5
27x2,5	23,1
37x2,5	25,5
4x4	13,4
7x4	15,4
10x4	19,3
4x6	14,6
7x6	16,9
10x6	21,2

**Масса 1 км провода, кг**

**155,1**

**176,9**

**212,1**

**281,1**

**347**

**431,7**

**591,4**

**173,6**

**199,2**

**243,2**

**325,3**

**407,8**

**513,2**

**706,7**

**931**

**222,9**

**259,9**

**324,4**

**439,9**

**579,3**

**736,8**

**1018,1**

**1323,4**

**303,8**

**456,2**

**644**

**390,2**

**600,4**

**850**